

高周波インバーター (100V・200V)

■ 100V 型



■ 200V 型



特長

- アルミダイカスト製ボックス採用内部基盤の保護耐水型。
- 入出力電源の異常原因表示ランプ標準装備。(100V)
- 漏電遮断回路、過電圧保護回路を内蔵。
- 本体保護セーフティー回路、出力電圧定電圧回路を装備。


メーカー		エクセン	
型式		HC116B	HC230A
入力	定格容量 (KVA)	2.0	3.8
	電圧 (V)	100	200
	電流 (A)	20.0	11.0
出力	定格容量 (KVA)	1.60	3.00
	電圧 (V)	48	←
	電流 (A)	19.0	36.0
出力コンセント数		2	3
寸法	全長 (mm)	366	428
	全幅 (mm)	251	324
	全高 (mm)	252	277
本体重量 (kg)		10.1	15.5
使用 インナー	HBM30ZX	5	10
	HBM40ZX	3	5
	HBM50ZX	2	3
	HBM60ZX	1	2
		使用可能 本数	

高周波発電機


■ HAG112MF



■ HAG122MF



■ HAG134MF



特長

- 排ガス規制事前対応エンジン(OHVエンジン)搭載。
- コンパクト設計小型軽量化実現。
- 全閉外扇構造、ブラシレスでメンテナンスフリー。
- オイルセンサー、ノーヒューズブレーカー装備。

メーカー		エクセン		
型式		HAG112MF/MFR	HAG122MF	HAG134MF
電圧 (V)		48	←	←
電流 (A)		14.4	26.5	40.9
周波数 (Hz)		240	←	←
始動方法		リコイルスタータ	←	←
使用燃料		ガソリン	←	←
燃料タンク容量 (l)		1.5/4.0	2.5	3.6
燃料消費量 100% 負荷 (l/h)		2.0/5.2	2.2	1.9
本体重量 (kg)		25.0/22.6	33.0	38.0
出力コンセント数		2	←	3
使用 インナー	HBM30ZX	3	6	11
	HBM40ZX	2	4	6
	HBM50ZX	1	2	3
	HBM60ZX	0	1	2
		使用可能 本数		